

# **GIRA**

Art. No.: 0581 00 Bobine de self

## Informations sur le système

Cet appareil est un produit du système Instabus-EIB et correspond aux directives de l'EIBA.

Il est supposé que les connaissances détaillées nécessaires à la compréhension ont été acquises dans le cadre de mesures de formation Instabus.

Vous trouvez la base de données des produits et les descriptions techniques actuelles sur Internet à l'adresse www.gira.de.



### Consignes de securité

Attention! La mise en place et le montage d'appareils électriques doivent obligatoirement être effectués par un électricien spécialisé et dans le respect de la règlementation sur la prévention des accidents en vigueur. La non-observation des instructions de montage peut provoquer des incendies ou autres dangers.

#### **Fonction**

Le self Instabus EIB est encliqueté sur le rail DIN ou le rail de données ①

Le contact avec le rail se fait à l'aide de broches de contact élastiques.


#### DEL:

"Reset", rouge, ②: visualisation de la remise à zéro

Un actionnement de l'interrupteur à glissière 3 (au moins 20 s) déconnecte la ligne Instabus EIB de l'alimentation et la court-circuite en même temps.

A titre de contrôle, la DEL rouge "Reset" s'allume.

Un deuxième actionnement ré-enclenche tous les dispositifs connectés.



## Données techniques

Alimentation

Tension de self: 28 - 31 V DC sans self Connexion: contact par ..encliquetage sur rail de données

Sortie Instabus EIB

21 - 32 V DC Tension: Courant nominal: 500 mA

Connexion: contact par ..enclique-

tage sur rail de données


Largeur de montage: 35 mm / 2 modules

-40 °C ... +55 °C Temp. de stockage:

-5 °C ... +45 °C Temp. ambiante.:

IP 20 Indice de protection:

Classe: Ш





## Prestation de garantie

Nous acceptons la garantie dans le cadre des dispositions légales correspondantes.

Veuillez nous envoyer l'appareil défectueux en port payé à notre service après-vente central en joignant une description du défaut.

**Belgique** Gira Levy Fils AG Postfach 1220 Lothringer Str. 165 D - 42461 Radevormwald CH - 4013 Basel Tel. +49 / 2195 / 602 - 0 Tel. 061 / 3220086 Fax + 49 / 2195 / 602 - 339 Fax 061 / 3211169



Le signe UE est un signe aucune garantie de qualité. Le signe CE est un signe de libre circulation: il est destiné exlcusivement aux autorités et ne représente

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Postfach 1220 D - 42461 Radevormwald

Telefon: +49 / 2195 / 602 - 0 Telefax: +49 / 2195 / 602 - 339

Internet: www.gira.de